

2 ةوطخلال

نم ققحتننو ةيكيما نيدلا نيوانع ال > MAC نيوانع لوداج ىل لقتنن، كلذ دعب (GE2) لودم ال ذفنم ب طبرم ال يصخش ل رتوي بم كلاب صاخ ال MAC ناوع

Dynamic Addresses

Dynamic Address Table

Clear Table

Filter: VLAN ID equals to [] (Range: 1 - 4094)
 MAC Address equals to []
 Interface equals to Port GE1 LAG 1

VLAN ID	MAC Address	Interface
VLAN 1	00:e0:4c:01:06:fb	GE24
VLAN 1	3c:07:54:75:b2:1d	GE2
VLAN 1	ec:bd:1d:44:57:88	GE24

3 ةوطخلال

ةنوقيا ىل ع رقناو، (GE2) لودم ال ذفنم ددحنو، نيما تال ةمئاق ىل لقتنن ع ضرع مئيس. ةهجاو ل ةلاح بناجب لفلق راخ نيكم تب موقن. ريرحتل رقناو لهجات هنا ىل كاهت ناال ىل عارج ال كرتن. يدي لقت نيما ت كملع ال ققبطت.

Port Security

Port Security Table

Filter: Interface Type

Entry No.	Interf
1	GE1
2	GE2
3	GE3
4	GE4
5	GE5
6	GE6
7	GE7
8	GE8
9	GE9
10	GE10
11	GE11
12	GE12
13	GE13
14	GE14

Interface: Port GE2 LAG 1

Interface Status: Lock Unlocked

Learning Mode: Classic Lock Limited Dynamic Lock Secure Permanent Secure Delete on Reset

Max No. of Addresses Allowed: 1 (Range: 0 - 256, Default: 1)

Action on Violation: Discard Forward Shutdown

Trap: Enable

Trap Frequency: 10 sec (Range: 1 - 1000000, Default: 10)

Apply Close

4 ةوطخلال

قالغا ىل ع رقنن كلذل، ةشاشل ىل ع حاجن مالع رهظيس.

Edit Port Security Interface Settings

x

Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the Save icon.

Interface: Port GE2 LAG 1

Interface Status: Lock

Learning Mode: Classic Lock
 Limited Dynamic Lock
 Secure Permanent
 Secure Delete on Reset

Max No. of Addresses Allowed: 1 (Range: 0 - 256, Default: 1)

Action on Violation: Discard
 Forward
 Shutdown

Apply Close

5 ةوطخل

ةنمؤم انهأ ىلع GE2 ةهجاو ةلج رهظتس.

Status and Statistics Administration Port Management Smartport VLAN Management Spanning Tree MAC Address Tables Multicast IPv4 Configuration

CBS350-24FP-4G - switch73d913

Port Security

Port Security Table

Filter: Interface Type equals to Port Go

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed	Action on Violation	Trap	Trap Frequency (sec)
<input type="radio"/> 1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input checked="" type="radio"/> 2	GE2	Locked	Classic Lock	1	Discard	Disabled	
<input type="radio"/> 3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	

6 ةوطخل

MAC ناوع سكةني س. ةبائل نيوانع ال > MAC نيوانع لواج ىل لقتنن نحن ةبائل نيوانع لودج تحت GE2 ةهجاو طبترم ال يصخش لل رتوي بمك لل.

Status and Statistics Administration Port Management Smartport VLAN Management Spanning Tree **1** MAC Address Tables Static Addresses

CBS350-24FP-4G - switch73d913

Static Addresses

Static Address Table

VLAN ID	MAC Address	Interface	Status
<input type="checkbox"/> 1	3c:07:54:75:b2:1d	GE2	Secure

7 ةوطخل

4 (GE4) لوحم ال ذفنم ىل 2 (GE2) لوحم ال ذفنم نم رتوي بمك لل لقتنن موقنس up رهظت ال GE4 ةهجاو ةصاخلل ليغشتل ةلج نم دكأتو.

Port Settings

Link Flap Prevention: Enable
Jumbo Frames: Enable

Jumbo frames configuration changes will take effect after saving the configuration and rebooting the switch.

Port Settings Table

Entry No.	Port	Port Type	Operational Status	Link Status SNMP Traps	Time Range		Port Speed	Duplex Mode
					Name	State		
<input type="radio"/> 1	GE1	1000M-Copper	Down	Enabled				
<input type="radio"/> 2	GE2	1000M-Copper	Down	Enabled				
<input type="radio"/> 3	GE3	1000M-Copper	Down	Enabled				
<input type="radio"/> 4	GE4	1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full
<input type="radio"/> 5	GE5	1000M-Copper	Down	Enabled				

8 ةوطخل

MAC ناوع لظيس . ةتباثل نيناوع ال > MAC نيناوع لواچ ىل لقتنن نحن
ةتباثل نيناوع ال لودج نمض رهظي GE2 ةه اوچ نرتقم ال يصخش ال رتوي بمك لل

Static Addresses

Static Address Table

VLAN ID	MAC Address	Interface	Status
<input type="checkbox"/> 1	3c:07:54:75:b2:1d	GE2	Secure

9 ةوطخل

زاه ليصوت متي . ةيكي ماني دل نيناوع ال > MAC نيناوع لواچ ىل رحبن
قلاح نأ نم مغرلا ىلع . GE4 ةه اوچ (MAC 3c:07:54:75:b2:1d ناوع) رتوي بمك لل
نم نكم تي نل يصخش ال رتوي بمك لل نأ ال ، ليغشت ال دي ق GE4 ةه اوچ ليغشت
نم (DHCP) فيضم لل يكي ماني دل لوكوتوربل IP ناوع ىلع لوصح ال
ءيشال س فن نم ققحت ال انكم مي ، يكي ماني دل نيناوع ال لودج

Dynamic Addresses

Dynamic Address Table

Clear Table

Filter: VLAN ID equals to [] (Range: 1 - 4094)
 MAC Address equals to []
 Interface equals to Port LAG 1 Go Clear Filter

VLAN ID	MAC Address	Interface
VLAN 1	00:e0:4c:01:06:fb	GE24
VLAN 1	ec:bd:1d:44:57:88	GE24

لأن العنوان ساكن إستاتيكي بيدي طاولة أن MAC عنوان ربط مع ال GE2 قارن. إذا كنا نريد إزالة عنوان

MAC لأجهزة الكمبيوتر من واجهة GE2 حتى يمكننا استخدامها على منفذ آخر، فنحن بحاجة إلى إلغاء تأمين المنفذ من خلال اتباع الخطوات الاختيارية التي تلي.

(يراي تخ) 10 ةوطخل

قېب طت قوف رقناو وي دارلا نيمأت رز دي دحت ءاغل اب موقن

Edit Port Security Interface Settings

X

Interface: Port GE2 LAG 1

Interface Status: **1** Lock

Learning Mode: Classic Lock
 Limited Dynamic Lock
 Secure Permanent
 Secure Delete on Reset

* Max No. of Addresses Allowed: 1 (Range: 0 - 256, Default: 1)

Action on Violation: Discard
 Forward
 Shutdown

Trap: Enable

* Trap Frequency: 10 sec (Range: 1 - 100000, Default: 10)

2

(يراي تخ) 11 ةوطخل

ةنمؤم ريغك نآلا ةه جاولا ةل ا ح ره طتس

Port Security Table



Filter: Interface Type equals to Port

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed
<input type="radio"/> 1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1
<input type="radio"/> 2	GE2	Unlocked	Classic Lock	1
<input type="radio"/> 3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1

12 ةوطخل

اي ئاهن نيوك تال ط فحل ط فح ةنوقي لىل ع رقنن ، اريخ



admin

English

Advanced

رارقلا

رادصا نم ديدجلا ذفنملا نامأل يضارتفالا كولسلا فرعت تنأ نآلاو، بهذت كانه
!هدعب امو 1. 3 تباثلا جم انربلا

نم يأ يلع علطا؟ CBS350 وأ CBS250 لوحملا يلع تالاقملا نم ديزم نع شحبت له
!تامولعمللا نم ديزم يلع لوصحلل هاندأ طباورلا

[إعدادات SNMP طرق عرض SNMP مجموعات SNMP ترقية صورة DHCP قوة كلمة المرور إعدادات TCP و](#)
[UDP إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort استكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان](#)
[IP استكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها استكشاف أخطاء ترفرة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل اذ ه Cisco ت مچرت
م ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ام ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ى ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا