

# L2FM-4- L2FM\_MAC\_MOVE Syslog: اه حال ص او Nexus ءاطخأ فاش ك تسأ

## تايوت حمل

ةمدقم ل

وأ ك رح تي، 0050.5695.3ba5 و MAC\_0050.5695.1ac8 ناونع نع غل بي، N7K-1:ةلك شم (port-channel 5 و port-channel 6) ني تي عرف ني توج او ني ب ل قن

ل حل

ةلص تا ذ تام ول عم

## ةمدقم ل

L2FM-4-L2FM\_MAC\_MOVE: ةص نم nexus ل ل ع ةل اسر syslog اذ ة ق ي ث و اذ ة فص ي

2016 ري ان ي 12:15:19:53 n7K-1 %L2FM-4-L2FM MAC MOVE: Mac 0050.5695.1ac8 ةكبش ي ف Po5 ل ل Po6 نم ل ق ت نا 150 VLAN

2016 ري ان ي 12:15:19:56 N7K-1 %L2FM-4-L2FM MAC MOVE: Mac 0050.5695.3ba5 ةكبش ي ف Po6 ل ل Po5 نم ل ق ت نا 150 VLAN

و MAC\_0050.5695.1ac8 ناونع N7K-1 ل ق ن ت :ةلك شم ل (port-channel 5 و port-channel 6) ني ت ل ص ف نم ني ت ه ج او ني ب ت ل ق ت نا و 0050.5695.3ba5

## ل حل

ه س فن ل ل نم ط بر م ل ت س ي ح ا ت ف م ل ن أ ل ل م د خ ت س م ل ه ي ب ن ت ل ه ذ ل ل ج س ل ل ة ل اسر ت م م ص VLAN. ه س فن ل ل ي ف ل ت خ م ن ر ا ق ن ا ن ث ا ل ع (mac ر د ص م) ف ي ض م

ةع ئ ا ش ل ل ت ا ل غ ش م ل

- L2 ة ق ل ح
- ل و ص و ل ا ط ا ق ن ني ب ب و ج ت ي ت ل ا ة ي ك ل ل س ل ل ا ة ل ي م ع ل ا ة ر ه ج ا ل ا
- ن ش و م ن ا ف
- ح ي ح ص ر ي غ ل ك ش ب ة ي ط ا ي ت ح ا ل / ة ط ش ن ل ا (NIC) ة ك ب ش ل ا ة ه ج ا ة ق ا ط ب ق ي ر ف ني و ك ت

ل ق ن ل ل ر د ص م ب ق ع ت ل ة ي ل ا ت ل ا ت ا و ط خ ل ل ع ا ب ت ا ن ك م ي ، ه ذ ل ل ج س ل ل ة ل اسر ة ع ا ب ط د ن ع

- MAC ة ك ر ح ن ع غ ل ب ت ي ت ل ا ت ا ه ج ا و ل ا ق ي ث و ت
- MAC ل ق ن م ا ل ع ا ني ك م ت و ت ا ه ج ا و ل ا ه ذ ب ط ب ت ر ي ي ذ ل ا ز ا ه ج ل ا ل ل ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق ل ع ف ل ا ب ا ن ك م م ن ك ي م ل ا ذ ا ك ا ن ه
- Mac ة ك ر ح ر د ص م ب ق ع ت ن م ن ك م ت ت ي ت ح ق ط ن م ل ا ا ذ ه ي ف ر م ت س ا

Mac: لقن مالعإ نيكمتل رمأ

- MAC نيوانع لودج راعشاب صاخلا كام لقن: IOS
- يوتسم ؛ طئاسولل لوصولل ي ف مكحتلا نيوانع لودج راعشاب صاخلا mac لقن: N3K
- 6 ليجستلا ةبقارم ؛ fwm 6 ليجستلا
- ةبقارم ؛ fwm 6 ليجستلا يوتسم ؛ N4K: Mac address Table Notification mac-move ؛ 6 ليجستلا
- (mac-move) ؛ طئاسولل لوصولل ي ف مكحتلا نيوانع لودج مالعإل ةزيم: N5K/N6K ؛ 6 ليجستلا ةشاش ؛ FWM 6 لال خ نم ليجستلا يوتسم
- N7K/N9K: 5 l2fm ليجستلا يوتسم

مكحتلا مئاوقب قلعتت ةيفاضإ syslog لئاسرر طقف عبطت يه و ةيماحتقا ريغ رماوالا هذه (MAC) طئاسولا لوصولل ي ف

## ةلص تاذا تاملعم

- [ةلاسرلا Nexus 5000 لوجم ضرعي امدنع لعفت اذام: Nexus 5000 لوج ةلواذتملا ةلئسألا ؟لجسلا ي ف "FWM-2-STM LOOP DETECT"](#)
- [Cisco Systems - تادنتس مللاو ينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل