

نوع اه حال ص او عاطخ ال فاشك تسال RADKit دادع ا HyperFlex يلع دعب

تايوت حمل ا

[عمدق مل ا](#)

[قيساس ا تامول عم](#)

[تكدار وه ام](#)

[RADKit ل HX؟ اذامل](#)

[Intersight ل باقم RADKit](#)

[يوتس مل ا قعي فب عماع قرظن](#)

[ل ا ص ت ال ل ي ط ي ط خ ت ل ا م س ر ل ا](#)

[ت ان و ك م ل ا](#)

[ري ض ح ت](#)

[اه ع ا ب ت ا ب ج ي ي ت ل ا ت ا و ط خ ل ا ي ل ع عماع قرظن](#)

[اه ت ي ب ت و RADKit عم د خ ل ي ز ن ت 1. ق و ط خ ل ا](#)

[\(Bootstrap\) ي ل و ال ا دادع ال ا ع ا ر ج و RADKit عم د خ ل ي غ ش ت ع د ب 2. ق و ط خ ل ا](#)

[Radkit Cloud م ا د خ ت س ا ب ك ب ع ص ا خ ل ا RADKit عم د خ ل ي ح س ت 3. ق و ط خ ل ا](#)

[قي ا ه ن ط ا ق ن و ق ر م ج ا ع ف ا ض ا 4. ق و ط خ ل ا](#)

[TAC SR ي ل ع RADKit م ا د خ ت س ا](#)

[1. RADKit عم د خ ف ر ع م ر ي ف و ت](#)

[2. دع ب ن ع م د خ ت س م ع ف ا ض ا](#)

[ق ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

عمدق مل ا

قئيب عاطخ ا فاشك تسال RADKit قئيب دادع ا و ل ي غ ش ت ل ا ع د ب ق ي ف ي ك د ن ت س م ل ا ا ذ ه ح ض و ي
Cisco HyperFlex نوع اه حال ص او عاطخ ال فاشك تسال RADKit عم د خ ف ر ع م ر ي ف و ت 1. دع ب ن ع م د خ ت س م ع ف ا ض ا 2.

قيساس ا تامول عم

TAC ل ب ق ن م م ا د خ ت س ال ل ك ت ئ ي ب دادع ا ق ي ف ي ك ح ر ش و ه د ن ت س م ل ا ا ذ ه ن م ي س ي ئ ر ل ا ض ر غ ل ا
اه حال ص او عاطخ ال فاشك تسال RADKit ن م ع د ا ف ت س ال ل

[تكدار وه ام](#)

ز ز ع و ، ك ت ز ه ج ا ع ل ا ع م ل ق ي ر ذ ج ع د ي ر ط ب ر ج . ع ك ب ش ل ا ي و ت س م ي ل ع ق ي س ن ت و ه RADKit
ك ت ا ي ن ا ك م ا ع س و و ، ك ي د ل Cisco ت ا م د خ

ا ن ه RADKit ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا ن م د ي ز م ي ل ع ر و ث ع ل ا ن ك م ي <https://radkit.cisco.com/>

ماذا RADKit ل HX؟

ESXi و UCS مداوخو ةيفيلل ةينيبلا تالصوصملا: ةديدع تانوكم نم Cisco HyperFlex نوكتي عمجت نأ جاتحت ةفلتخم ةزهجأ نم تامولعمل، تالاحل نم ريثك يف vCenter و SCVMs. رورمب ةديدج تامولعمل رفوت مزلي دق، اهلحو تالكشملا فاشكتسأ نم مغرلا ىلع. طبرتو (ةريبك) معد مزح بلج لالخنم وأ WebEx ىلع (ةليوط) لمع ةسلج ربع كلذب مايقلل او تقولا نكمي، RADKit مادختساب. ةيلاعف رثكألا امئاد نوكت ال ةقيرطلا هذه، Intersight لالخنم نم، اهلصاوا ءاطخألا فاشكتسأ ةيلمع ءانثأ ةبولطملا تامولعمل بلط TAC سندنهمل اهي فمكحتل نكميو ةنمآ ةقيرطب، ةفلتخمل تامدلخاوا ةزهجالا.


RADKit لباقم Intersight

نم ديدعلا رفوي امم، HyperFlex تاعومجمل ةيسيئرلا لاصتالا ةقيرط Intersight ىقبي ةيقابتسال ةبقارملاو دعب نع سايقلاو تالچسلا لىقلا لىل عمجتلا لثم دئاوفلا ةفورعمل ىرخألا تاهيبنتلاو ةزهجالا لجا نم كتيئيب.

نأ ال، "ننينعلال نيب لاصتالا" ةزيمب ةلصتم HX تاعومجمل نم ريثكلا نأ نم مغرلا ىلعو تاعومجمل رشن ىلىل يسيئر لكشب يلالحل تقولا يف فدهت "نيرايعال نيب لاصتالا" ةزيم تامولعملو معدلا مزح عمج ىلع ةردقلا Intersight حيتي. اهتبقارمو اهتباي صو HyperFlex جم انرب اهلصاوا ءاطخألا فاشكتسال ةديج ةيادب ةطقن نوكت ام ةداع يتلاو، دعب نع سايقلا WebEx لمع ةسلج TAC سندنهم مدختسي شيح، رشابم لكشب اهلصاوا ءاطخألا فاشكتسال اهنكلو Intersight لحم لحت ال يهو. اهانكم يف RADKit يتأتف، يكييسال كويرانيس يف وأ ةيلعافت ةسلج مادختساب ام، اهلصاوا ءاطخألا فاشكتسال افلتخم اجهن فيضت جمربملا بلطلل ةباجتسال تالسلست نم ةدافتسال.

ىوتسملا ةيعرف ةماع ةرظن

لاصتال يطيختلا مسرلا



تانوكملا

- ةئيب لىل ةنمآ ةبوابك همادختسا متي يذلاو ،يلىلحملا RADkit ةمدخ نوكم RADKit: ةمدخ ةزهجال يلىل لمكلا مكحتلا ةينكباب ظفتحت كنإف ،ءالمعل دحأ كتفصب .كيذل HX ةفاضتسا نكمي .تقولا كلذ يلىل ةهول ةنكمي نم واهيلىل لوصولو نكمي يلىل Windows أو MacOS أو Linux ةزهجأ نم زاهج يلىل ةمدخل هذه
- مادختساب ،كتئيب لىل لوصولل ةيماملأ ةهجال TAC سدنهم مدختسي RADKit: ليمع يلىل ةادرتسا او جماربلا ساسأ يلىل ةبقارملا واهالصل واطخال فاشكتسا ةزهجال عم رشابملا لعافتلا وةلىل Cisco تاودأ مادختساب ةزهجال تاجرم لىلحتو (رم اوأل رطس ةهجال) CLI لالخنم
- ةمدخل او ليمعلا نيب نمألا لىل رفو ي RADKIT Cloud:

ريضحت

اهعابتا بجي يلىل تاوطلال لىل ةماع ةرطن

لىل صوتل RADKit نم ةدافتسالا نم TAC سدنهم نكمتي نأ لبق تاوطلال هذه رفوت مزلي اهالصل واهالصل فاشكتسا وكيذل HX ةئيب:

1. Linux أو MacOS أو Windows ةزهجأ نم زاهج يلىل ةتبيبت نكمي .اهتبيبتو RADkit ةمدخ لىل زنتب مق
2. لوؤسم باسح ءاشناب مق .(bootstrap) يلىل واهالصل ءارءو RADKit ةمدخ لىل ءشت عذب .بيو ةهجال لالخنم RADKit ةمدخ ةرادا ةدايزل ريبك
3. RADKit ةمدخ لىل جستب مق .RADKit ةباحس مادختساب كب ةصاخال RADKit ةمدخ لىل جستب .كتئيب فيرعتل ةمدخ فرعم ءاشناب و RADKit ةباحس مادختساب كب ةصاخال
4. ةزهجال لىل نيزختلا دامتعا تانايبو ةزهجال اب ةمئاق ريفوت .ةياهن طاقنو ةزهجأ ةفاضا .اهيلىل لوصولو لىل جاتحت دق يلىل


انه تاوطلال هذهل ةيمومع/اليسىفت رثكأ حرش لىل عالطال نكمي:

https://radkit.cisco.com/docs/pages/one_page_setup.html

اهتبيبتو RADKit ةمدخ لىل زنت 1. ةوطلال

همدختست يذلا لىل ءشنتلا ماظن بسح ،اليلق ةوطلال هذه يلىل صافتل فلتخت دق رادصا ثدحأ لىل زنتب مق .ادج ةهباشتم ةيلمعل ،ماع لكشب نكلو ،RADKit ةمدخ تبيبتل لىل ءشنتلا ماظنل :<https://radkit.cisco.com/downloads/release/>

تبيبتل لىل ممتكي يتح تابلاطملا عبتاو كماظنل تبتبملا لىل ءشنتب مق:




كُنْ كَمِي شِيح ةي لالت ة ووطخ ال ال ة ع بات مل كُنْ كَمِي ، RADKit تانوك م عي م ج ت ي ب ث ت درج م ب ي ل و ال دادع ال ربع لاق ت ال

ي ل و ال دادع ال ع ارج او RADKit ة م د خ ل ي غ ش ت ة د ب . 2 ة ووطخ ال


ب ي و ة ه ج او ل ال خ ن م RADKit ة م د خ ة ر ا د ا ة د ا ي ز ل Superadmin ب ا س ح ا ش ن ا ب م ق ، ة ووطخ ال ه ذ ه ي ف

ه ل ي غ ش ت ب م ق و (MacOS ي ف) ت ا ق ي ب ط ت ال د ل ج م و ا (Windows ي ف) ا د ب ا ة م ئ ا ق ي ف RADKit Service ن ا ك م د د ح



اقف وةينات 30 إلى 10 نم يل اوح) RADKit ةمدخ أدبت ىتح تقولا ضعب رمأل قرغتسي دق ،ةمدخل اهي ف أدبت ةرم لوأ يفو اريثك عرسأ ةيلاتل تالوجل نوك ت فوسو .(ماظنللة عرسل

Configure RADKit ةعبطملا not yet bootstrapped إلى ةلجل ريغت درجمب ، RADKit ةمدخ راوح عبرم يف ،لغشتللا عب لامتكا دعب :



حمتس ت بيولا ىلع ةمئاق ةرادا ةهجاو يهو. RADKit ةمدخل WebUI ةهجاو ىلا كلقنو و ك ب صاخلا بيو ضرعتسم حتف ىلا اذه يدؤي
RADKit ةمدخ ةراداب كل

ةداهش مدختسي هنأ شيج اذه URL ناو نعب لاصتالا دنع ،هيطخت كنكمي يذلاو ،ةداهشلا ريذخت ىلع لصحي نأ عقوتمل نم
ايتاذ ةعقوم

مدختسملا اذهل رورم ةملك عاشن WebUI كنم بلطيسف ،نآلا ىتح دوجوم ريغ Superadmin مدختسم نأ امب

Register superadmin user

No superadmin user was found.
Please fill in this form to create a superadmin account.



A superadmin user must be created. Please enter a strong password for this user. This password will be requested in the future to (re)start or manage RADKit Service.

Username *

Password *

Repeat Password *

PASSWORD REQUIREMENTS:

- Minimum 8 characters
- Minimum 1 lowercase letter
- Minimum 1 uppercase letter
- Minimum 1 digit
- Minimum 1 symbol

نېمېلې ىل ع ضرور عمال رورملا عم لك ةوق تابلطتم عم قفاوتت رورم عم لك دح

هذه تدق ف اذاو، زاهجلا دامتع اناي بو ةصاخلا حيتافملا لثم رارسألا ةيامحل باسحلا اذهل رورملا عم لك مادختسا متيس
عقوم يف اهتباتك ب مق مثةيانعب اهراي تخاب مق اذل، RADKit ةمدخ ةئيهت ةداعا نيعتيسو رارسألا عيمج دقتس ف، رارسألا
ةجالحا بسح اقحال هرئيتغ نكمي و. نمأ

WebUI ىل لوخدلا ليجستل هم دختسا، Superadmin، باسح عاشن ا دعب



Log in

Username *

Password *



Login

مَدْخَل لِيَجْسَتْ مَتِي شَيْحَ ةِ يَلَاتِ لَ ةِ وُطْخَالِ ةِ عِبَاتِم كَنِكْمِي ، WebUI لِي حَاجِب ك لُوْخِد لِي جَسَتْ و SuperAdmin بَاسِحَ ةِ أَشَانِ دَرَجِمِب رَادِكِيْت رَادِكِيْت ةِ بَاحَس نَوَكْم عَم كِب ةِ صَاخَالِ رَادِكِيْت.

RadKit Cloud مَادِخْتَسَاب كِب ةِ صَاخَالِ رَادِكِيْت ةِ مَدْخَل لِي جَسَتْ 3. ةِ وُطْخَالِ

كُنْتِي بِي فَيْرَعْتَل ةِ مَدْخَل فَرَعَم ةِ أَشَانِ بَاقِ رَادِكِيْت ةِ بَاحَس مَادِخْتَسَاب كِي دَل رَادِكِيْت ةِ مَدْخَل لِي جَسْ ، ةِ وُطْخَالِ هَذِهِ يَفِي

لِاصْتَالِ ةِ شَاشِ لِي لِقْتِنَا ، (2 ةِ وُطْخَالِ عَجَار) Superadmin مَدْخْتَسَم مَادِخْتَسَاب WebUI لِي لُوْخِد لِي جَسَتْ دَعِب

Remote Automation Development Kit
Cisco RADKit Service

Domain: PROD Service ID: none

Connectivity

+ Add Device

o Edit Cart

Active	Device Name	Hostname or IP Address	Device Type
⚠ No devices available			

Showing 0 to 0 of 0 entries. | Selected: 0.

انه ةرفوتم ال ةيلصفت ال دادع ال اداشرا ال عوجر ال يجرى ، تنرتن ال اب لاصت ال ل لىكو ال ةحاجب تنك لاج يف

https://radkit.cisco.com/docs/pages/one_page_setup.html

Service WebUI ربح لوخدل لىجست لالغ نم كلذ م تي . RADKit ةباحسب لاصت ال اب اهل حامس لل ةمدخل لىجست ال نآ ال اجات ة : ةباتم لل Enroll with SSO رقنا . ك صاخ ال (CCO) Cisco.com باسح مادختساب

Cloud Connectivity

DOMAIN: PROD

BASE URL: <https://prod.radkit-cloud.cisco.com>

Forwarder Endpoint	Status	Latency [ms]
--------------------	--------	--------------

 No forwarder endpoints connected

Service Identity Certificate



This RADKit Service needs to be enrolled to become functional. Please select an enrollment method by clicking one of the buttons below.

Recommended:

Enroll with SSO

Advanced:

Enroll with OTP

ةوطخل ال يف ينورتكل ال اديرب ال ناوع لىح يف ك صاخ ال (CCO) Cisco.com باسح لىق باطم ال ينورتكل ال اديرب ال ناوع لىح اء
2. Submit as shown in the image:

Do you accept this authorization request?

Environment: PROD

Endpoint IP Address: 208.1.4.28:2049-1800-1800

Endpoint Hostname: 208.1.4.28:2049-1800-1800

This page means that a RADKit instance is attempting to connect to the RADKit Cloud with your SSO credentials.

If you *did not* initiate this request, please click "Deny" now. If you are certain that this request is legitimate, click "Accept".

If you suspect that an illegitimate session may have been granted access in the past, click the "Log out all sessions" button below to immediately log out all RADKit SSO sessions associated with your user ID. This will not log out your SSO sessions in other applications.

Accept

Deny

Log out all sessions

Authentication result: Success . بوقتكم ةشاش ال لوخدلاب اهدعب موقت

ببول امدختسم ةهجاو ال عوجر او SSO ب ةصاخ ال ذفانل/ببوت ال ةمالع قالغب مق لب . Log out all sessions. رزلا قوف رقت ال ةمدخب ةصاخ ال RADKit.

اضي فورعمل او ،كب صاخ ال RADKit ةمدخ فرعم وه يلي يذال ديرفال فرعمل . . Service enrolled with the identity: ... ال لذب داهو كب صاخ ال ةمدخ ال فرعم ax9t-kplb-5dwc ةمدخ ال فرعم نوكتيس ، ةشاش ال ةطقل ي . ةمدخل لل سلسلتا مقر ال مساب افل تخم .

- ✓ Requesting service certificate
- ✓ Saving the identity
- ✓ Starting/Restarting the service

✓ Service enrolled with the identity: axt9-kplb-5dwc

Close

ةشاش ال Connectivity لى وجرل او راو ال ع برم ق الال Close ر قنا

لى ة فاض ال اب RADKit ل (GUI) ة م وس رل م د خ ت س م ال ة ه و لى ع ا ف ي ك ب ص ا خ ال ة م د خ ل فر ع م ض ر ع م ت ي WebUI ش ي د ح ت د ع ب ان ه ح ض و م و ه ا م ك ل ا ص ت ال ة ل ا ح :



ة م د خ د ي د ح ت ل ا ذ ه ة م د خ ل فر ع م ب ل ط ت ي ه ن ا ف ، ك ت ي ي ب ي ف ة د و ج و م ال ة ز ه ا ل ا ن م ي ا لى ل و ص و ل ا لى TAC س د ن ه م ح ا ت ا م ل ك ك ب ة ص ا خ ال RADKit .

فضاً ، ة ل ل ا ت ال ة و ط خ ل ي ف ، ك ل ذ ب م ا ي ق و ل ا ة ن ا ث ا ة م د خ فر ع م ا ش ن ا و RADKit ة ب ا ح س ن و ك م م ا د خ ت س ا ب connecti ة ا ش ن ا د ع ب ، ن ا ل ا RADKit ل ا ل خ ن م ا ه ي ل ل و ص و ل ا ن ك م ي ي ت ل ا ة ز ه ا ل ا .

ة ي ا ه ن ط ا ق ن و ة ز ه ا ة ف ا ض ا 4. ة و ط خ ل ا

ة ب س ن ل ا ب RADKit ل ا ل خ ن م ا ه ي ل ل و ص و ل ا ن ك م ي ي ت ل ا ة ز ه ا ل ا ل ا ه ب ة ص ا خ ال د ا م ت ع ال ا ت ا ن ا ي ب و ة ز ه ا ل ا ل ا فضاً ، ة و ط خ ل ا ه ذ ه ي ف ا ه ب ة ص ا خ ال د ا م ت ع ال ا ت ا ن ا ي ب و ة ز ه ا ل ا ل ا ه ذ ه ة ف ا ض ا ب ج ي ، ة ل ل ا ث م ال ة ي ح ا ن ل ل ا ن م ه ن ا ك ل ذ ي ن ع ي ، HyperFlex ج م ا ن ر ب ل :

ي ف ل ا ث م ال ا ل ا ت ال ا	ع و ن ز ا ه ج ل ا	ت ا ل و ك و ت و ر ب ة ر ا د ا ل ا	ت ا ن ا ي ب د ا م ت ع ال ا	ذ ف ا ن م TCP د ا ع م ال ا ه ه ي ج و ت	ت ا ط ا ح ال م
ج م ا ن ر ب	س ك ن ي ل	ة ط ح م ل ا	ر ذ ج		

Hypervisor (زهجالا ة في ضملا زارطلل ESXi)		ة في رطلا (SSH)			
ة دحو م كحتلا في ني زختلا (SCVM)	HyperFlex	ة طح م لا ة في رطلا (SSH)Swagger	لوؤسم رذج (ني كمت)	443	ة م لك enable لا في ة م لك رذجالا تلخد ب ل ط دنع اذه مادختسا متيس لاجم ة بس نلاب . زي مم ة ق ف اوم زمر نم ق قحتلا " د ي دحت اءاغل : تال و ح م ل ل URL ل ق ح كرتو " TLS ة داهش ا غراف ي س ا س ا ل ا
vCenter	س ك ن ي ل	ة طح م لا ة في رطلا (SSH)	رذج		
UCSM	ماع	ة طح م لا ة في رطلا (SSH)	لوؤسم		
ة ادا ت ي ب ث ت لا (ة ي راي تخا)	س ك ن ي ل	ة طح م لا ة في رطلا (SSH)	رذج	443	
ة دحو م كحتلا ة ر ا د ا في ة ح و ل لا ة ي س ا س ا ل ا (CIMC) ت ا ع و م ح م ل ل ة في رطلا (ط ق ف)	ماع	ة طح م لا ة في رطلا (SSH)	لوؤسم		
دهاش ط ق ف ت ا ع ا ط ق ل ل (ة د ت م م ل ا)	س ك ن ي ل	ة طح م لا ة في رطلا (SSH)	رذج		
Intersight	س ك ن ي ل	ة طح م لا	لوؤسم	443	

CVA/PCA (يراي تخا)		ةيفرطالا (SSH)			
-----------------------	--	-------------------	--	--	--

طبرل بولطم اذه ن ا شج ،اهب صاخلا فيضمل مسا سيلو اهب صاخلا IP ناوع مادختساب طقف ةزهجال ةفاضل مهمل نم ةومحمل ماظن سفن ىلا ىمتنت يتلا ةزهجال

:ةزهجال ةشاش ىلا لقتنا ،RADKit بىولا مدختسم ةهجاو يف ،ةزهجال هذه ةفاضل

مقو ،زاهجال عون ددحو ،IP ناوع لخدأ . Add Device قوف رقتلاب ديدج لاخدا ءاشناب مق ،هالء ةروكذملا ةزهجال نم زاهج لك ةدوعلل Add & close رقتنا ،ءاهتالال دنع .كب صاخلا ةومحمل ماظن يف دقعلا لك زاهج عون لك لاقفول ي صافتل ريفوتب رخآ زاهج ةفاضل Add & continue وأ ةزهجال ةشاش ىلا

:زاهج عون لك لاهنيوكتو ةلثمألا تالخدال ىلع روثلال كنكمي انه

ESXi يف فيضمل لاثم

Edit Device ✕

Device Name* (as it will appear in RADICSS) ?

Device Type*

Management IP Address or Hostname* ?

Jumphost Name

Forwarded TCP ports ?

Description

🔍 Label search ?

PSAC status: DISABLED

Available Labels - 0 of 0 (click to add)

NO LABELS AVAILABLE

Selected Labels - 0 (click to delete)

+ Create new
- None added

Active (remotely manageable)

Available Management Protocols:

Terminal
 Netconf
 Swagger
 HTTP
 SNMP

Terminal

Connection method:

SSH (Password)
 SSH (Public key)
 Telnet

Allow connecting using obsolete/insecure SSH algorithms

Use SSH Tunneling when using this device as a jumphost

Username

Password

if left blank, will be set to "" as default ?

Port

Enable Password ?

[Update](#)

ن:بخت ال ف مكحتل ا ادحول ل ا م:

Edit Device



Device Name (as it will appear in RedBox)

cluster2-node1-rcvm

Device Type

HyperFlex

Management IP Address or Hostname

172.16.2.14

Jumpshot Name

- Optional jumpshot -

Forwarded TCP ports

443

Description

Label search

RBAC status: **DISABLED**

Available Labels - 0 of 0 (click to add)

NO LABELS AVAILABLE

Selected Labels - 0 (click to delete)

Create New

None added

Active (remotely manageable)

Available Management Protocols:

Terminal Netconf Swagger HTTP SNMP

Terminal

Connection method

SSH (Password) SSH (Public key) Telnet

Allow connecting using obsolete/insecure SSH algorithms

Use SSH tunneling when using this device as a jumpshot

Username

admin

Password

If left blank, will be set to "" as default

Port

22

Enable Password

If left blank, will be set to "" as default

Swagger

Verify TLS certificate

* Leave unchecked if the device presents a self-signed certificate

Allow connecting using obsolete/insecure TLS algorithms

Username

admin

Password

If left blank, will be set to "" as default

Base URL

* Leave blank if unused

Update

Edit Device ✕

Device Name* (as it will appear in RADKit) [?](#)

Device Type*

Management IP Address or Hostname* [?](#)

Jumphost Name

Forwarded TCP ports [?](#)

Description

[?](#)

RBAC status: DISABLED

Available Labels - 0 of 0 (click to add)

NO LABELS AVAILABLE

Selected Labels - 0 (click to delete)

[Create new](#) [None added](#)

Active (remotely manageable)

Available Management Protocols:

Terminal Netconf Swagger HTTP SNMP

Terminal

Connection method:

SSH (Password) SSH (Public key) Telnet

Allow connecting using obsolete/insecure SSH algorithms

Use SSH Tunneling when using this device as a jumphost

Username

Password

If left blank, will be set to "" as default [?](#)

Port

Enable Password [?](#)

[Update](#)

TAC SR ىل RADKit مادتسا

تاوطلال هذه ربع رورمال كنكم يف ، TAC سندنه ىل كتزهج ىل لوصولر يفوت يف بغرتو تاريضحتال عيمع ارج مت اذا تقولل (RBAC مادتسا دنع) ةدحمال ةزهجال و ا كتىب ىل لوصولاو كب صاخال RADKit ةمدخ فرعم ىل سندنهال جاتحي بولطمال.

1. RADKit ةمدخ فرعم ريفوت

ةلأح ريدم في Use RADKit for data collection اهر كذل ةصرف ال كيدل نإف ،دعب ةينف ال ةدعاسم ال زكرم ةلأح تحت ف دق نكت مل إذا
Cisco.com: ع مع دل

Use RADKit for data collection

RADKit Service ID 

axt9-kplb-5dwc


مسق مادختساب معدلا ةلأح ريدم في RADKit ةمدخ فرعم ةفاضل كنكمي ،لعف لاب كيدل حوتفم ةمدخ بلط دوجو ةلأح في
لعم ال لاصتا ةهج تامولعم:

CUSTOMER CONTACT INFORMATION		Edit RADKit Service ID	
CUSTOMER NAME Jens Depuydt	BUSINESS PHONE +322 21111111	EMAIL jens.depuydt@cisco.com	<input checked="" type="checkbox"/> Use RADKit for data collection
PREFERRED CONTACT METHOD Email	CHANGE NOTIFICATIONS Off for Contact and CC list, Off for this SR	RADKIT SERVICE ID Add/Edit RADKit Service ID	RADKit Service ID axt9-kplb-5dwc
CUSTOMER EMAIL jens.depuydt@cisco.com	CUSTOMER COMPANY Cisco		14/20 characters <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>

كتلأح لعل لمعي يذل TAC سندنهمل كتيوه ركذأ ةطاسبب وأ

دعب نع مدختسم ةفاضل 2.

احلاص لوصول اذه لظي ينمز راطا نيوكت وحو حيرص لوصول ريفوت كمزلي ،كتزهجأ عم لمعل نم مدختسم يأنكمتي نأ لبق
ديدج ديعب مدختسم عاشناب مقو ةشاش ال Remote Users لى لقتنا RADKit، بول مدختسم ةهجاو في ،كلذب مايقلل .هل
Add User. قوف رقتلاب



ةناخ ىلإ هابتناإلإ Activate this user نم دكأت. (عونلا لوح ارضح نك) ىنورتكلإلإ ديربلا ناو نع TAC @cisco.com سندنم لخدأ تادادعالإ Manual و Time slice و ريارتخالإ

هذه نيكمت ةطيرش، RADKit ةمدخ لال خ نم اهنيوكت مت يتلا ةزهجالإ ىلإ لوصولا هنكم يف، طشن ممدختسملأ نأ نيح يف كلذب RBAC ةسايس مهل حمست نأ ةزهجالأ

تقولأ ةحيرش لثمت، رخآ ىنعمبو، اىئاقلت ممدختسملأ طيشنت اعغالل هدعب متيس يذلا تقولأ رادقم تقولأ ةحيرش لثمت تقولأ ةحيرش ةدم ىتح ممدختسملأ لمع ةسلج ديدمت نكمي. تقولأب ةطبترم اهجالصإ و اعخالأ فاشكتسال لمع ةسلج كلذ نم ال دب Manual ددح ف، اىودي ني ممدختسملأ طيشنت اعغالل/طيشنت لصفنت تنك اذا. ممدختسملأ كلذل

م تي ام دنع. ال وأ مهيدل ةنوكم تقولأ ةحيرش دوجو نع رظنلا ضغب، اىودي ني ممدختسملأ طيشنت اعغالل/طيشنت امئاد نكمي روفلا ىلع RADKit ةمدخ لال خ نم هب ةصاخلا لمعلا تاسلج ةفاك لاصتا عطق متي، ممدختسملأ طيشنت اعغالل

"دعب نع نوممدختسملأ" ةشاش ىلإ ةدوعلل Add & close رقنا، اهانتال دنع

ةلص تاذا تامولعم

- تنرتنإلإ ىلع RADKit عقوم ىلع ةعئاشلا ةلئسألأ نع تاباجالو تامولعملا نم ديزم ىلع لوصولا نكمي و <https://radkit.cisco.com/>
- [Cisco نم تاليزنتالو ىنفلأ معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسملا اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسم لل معد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ل ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن ت س م ل ا