

نم 1700 ةلسلس ل هجومل ROMmon دادرل سإ Cisco

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[البحث عن صورة صالحة في Flash](#)

[التنزيل باستخدام TFTP من ROMmon](#)

[التنزيل باستخدام مودم X من ROMmon](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية إستعادة موجه من السلسلة Cisco 1700 Series علق في أداة مراقبة ذاكرة القراءة فقط (rommon) (#ROMmon < متأهب).

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدار الجهاز هذا:

• الموجهات من السلسلة 1700 من Cisco

تم إنشاء المعلومات المقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية](#).

[البحث عن صورة صالحة في Flash](#)

أول شيء تحتاج إلى القيام به هو إصدار الأمر [dir flash](#): لكل جهاز متاح، والبحث عن صورة صالحة من برنامج Cisco IOS.

```
:rommon 3 > dir flash
File size      Checksum  File name
bytes (0x804b4c)  0x6ba0   c1700-ny-mz.121-6.bin 3307884
< rommon 4
```

حاول التمهيد من تلك الصورة. إذا كانت الصورة صحيحة، فهذا يعيدك إلى وضع التشغيل العادي:

```
< rommon 5
boot flash:c1700-ny-mz.121-6.bin
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x804a30
##### : Self decompressing the image
...#####
```

إذا لم يكن أي من الملفات صحيحا، فعليك تنزيل برنامج IOS جديد بأحد الإجراءات الموضحة في القسمين التاليين.

ملاحظة: إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية من صورة Cisco IOS لموجه السلسلة 1700 لديك، فيجب عليك تنزيل صورة Cisco IOS من [Software Advisor \(مرشد البرامج\) \(العملاء المسجلون فقط\)](#) أو أداة [مساحة تنزيل البرامج](#) إلى الكمبيوتر الشخصي لديك أو محطة العمل التي تشغل تطبيق خادم TFTP.

[التنزيل باستخدام TFTP من ROMmon](#)

الطريقة الأسرع لإعادة تثبيت صورة جديدة من برنامج Cisco IOS Software على الموجه هي الانتقال إلى قسم "متغيرات أمر تنزيل TFTP" في وثائق [شاشة ROM](#).

[التنزيل باستخدام مودم X من ROMmon](#)

يمكنك أيضا تنزيل صورة جديدة من برنامج Cisco IOS Software من خلال منفذ وحدة التحكم باستخدام Xmodem. للقيام بذلك، انتقل إلى [إجراء التنزيل في وحدة تحكم المودم Xmodem باستخدام ROMmon](#).

[معلومات ذات صلة](#)

- [مراقبة ذاكرة القراءة فقط](#)
- [إجراء التنزيل في وحدة تحكم المودم Xmodem باستخدام ROMmon](#)
- [صفحة دعم منتجات موجه الوصول من السلسلة Cisco 1700 Series](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل