

ةكبشلا ةرادا لوكوتورب تاعمتجم نيوكت Cisco Business لوحم ىلع (SNMP) طيسبلا

فدهلا

ليجست ىلع دعاسي ةكبش ةرادا لوكوتورب وه (SNMP) طيسبلا ةكبشلا ةرادا لوكوتورب ىلع لوؤسملا دعاسي اذهو. ةكبشلا ي ف ةدوجوملا ةزهجالا لوح اهتكاراشمو اهني زختو تامولعمل ا فيرعت ةطساوب SNMPv2 و SNMPv1 ي ف لوصولا قوقح ةرادا متت. ةكبشلا تالكشم ةجالاعم ةزهجالا او SNMP ةرادا تاطحم ني ب ةكرتشم حيتافم يه عم تجملا عامسا. تاعمتجملا

ضرت في Cisco لامعأ لوحم ىلع SNMP عم تجم نيوكت ةي في ك ضرع ىل ا دن تسملا اذه فدهي رقنا، تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل. زاهجلل لعفلاب SNMP ضرع قرط نيوكت مت دق هنأ [انه](#) رقنا، SNMP تاعومتجم لوح ديزملا ةفرعمل. [انه](#)

جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا

- CBS250 [\(تانايبلا ةقرو\)](#) | 3.0.0
- CBS350 [\(تانايب ةقرو\)](#) | 3.0.0
- CBS350-2X [\(تانايب ةقرو\)](#) | 3.0.0
- CBS350-4X [\(تانايب ةقرو\)](#) | 3.0.0


Cisco لامعأ لوحم ىلع SNMP عم تجم نيوكت

لوحملا ي ف بيولا ىل ا دن تسملا ةدعاسملا ةادالا ىل ا لوخدلا ل ج س 1. ةوطخلا

مدقتم ىل ا ضرعلا عضو ريغيغت ب مق 2. ةوطخلا



تاعمتجملا > SNMP رتخأ [3. ةوطخلا](#)






دېدج SNMP عم تجم عاشن ال ةفاضل قوف رونا 4. ةوطخلال

Communities

The SNMP service is currently disabled.
For a community configuration to be effective, the [SNMP service](#) must be enabled.

Community Table

<input type="checkbox"/>	SNMP Management Station	Community Type	Community String	A
0 results found.				

بھ تارايخلال SNMP ةرادا ةطحمب صاخلال راي تاخلال رز قوف رونا 5. ةوطخلال

- all - SNMP م تجم ىلا لوصولا ىلع ةردقلا IP زاىج اى راىخلا اذى ىطعى -
- اىوڊى ةرادىلا ةطحمل IP ناوع لاخدا راىخلا اذى كل حىتى - م دختسملا لبق نم فرعم

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

مقف ،لكلا راىتخا مت اذا . م دختسملا لبق نم فرعم راىتخا متى ،لا ثملا اذى فى :**ةطحمل**
[8. ةوطخلا](#) ىلا ىطختلاب

ىه تاراىخلا . بولطملا IP رادصاب صاخلا راىخلا رز قوف رقنا . 6. ةوطخلا

- IPv6 ناوع وه ةرادىلا ةطحمل IP ناوع ناك اذا راىخلا اذى رتخا - 6 رادصالا
- IPv4 ناوع وه ةرادىلا ةطحمل IP ناوع ناك اذا راىخلا اذى رتخا - 4 رادصالا

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

ىلا ةعباتملاب مقف ،4 رادصالا راىتخا مت اذا . 6 رادصالا راىتخا متى ،لا ثملا اذى فى :**ةطحمل**
[8. ةوطخلا](#)


Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

 IP Address:

1. مقرر VLAN ةكبش رايتخا متي، لاثملا اذه يف: **ةظحالم**

IP ناونع لقح يف SNMP ةرادا ةطحمل IP ناونع لخدأ 9. ةوطخلا


Add SNMP Community


SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

 IP Address:

 Community String: (0/20 char)

ةظحالم `fe80::200:f8ff:fe21:67cf` وه IP ناونع، لاثملا اذه يف:

لقح يف زاهجلا لىا ةرادالا ةطحمل ةقداصل همادختسا متي يذلا عم تجملا مسا لخدأ [10. ةوطخلا](#) عم تجملا ةلسلس.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

IP Address:

Community String: (14/20 characters used)

test_community هي عم تجم لال ةلس لس، لاثم لال اذه في ةظحال م.

ددجم لال عم تجم لال رايتخال رارزا دحاً رتخاً 11. ةوطخال

- هي تارايتخال. عم تجم لال لوصول وىوتسم رايتخال لىل عىساس الال عضولال دعاسى - يساساً
- طقف ةءارق لال ني م دختسم لال حمسى - طقف ةءارق لال
- كنكمى و هي لال ةباتك لال او زاهج لال ني وكت ةءارق ني م دختسم لال كنكمى - ةباتك لال او ةءارق لال عم تجم لال لىل دعتم مه رودقم ب نوكل لال، ك لذل عم و. هريي غت
- ل مال لال زاهج لال ني وكت لىل لوصولال ني م دختسم لال عىم لال كنكمى - SNMP لوؤسم عم تجم لال لىل دعتم مه كنكمى و
- هنا 7. ةوطخال لىل لىل لال IPv6 طاب ترا رايتخال ةلال لىل طقف رايتخال اذه رفوتى - مدقت م ةومجم لال مسار رتخاً. ةومجم لال مساب ني طب ترملال ةومجم لال اءاضال لوصولال قوقح لىل طعى ةومجم لال مسال ةلدسنم لال ةمئاق لال نم

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

✱ IP Address:

✱ Community String: (14/20 characters used)



Basic

Access Mode Read Only

View Name

Read Write

SNMP Admin

Basic رايتخا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

ةمئاقلا نم SNMP ضرع ةقيرط مسا رتخاو ضرعلا مسا رايتخالا ةناخ دح (يرايتخا). 12 ةوطخلا لوصولا قح حنم متي تاللا ةيعرفلا MIB راجشا ةومجم دحت يتال ضرعلا مسا ةلدسنملا فيساسالا عضولا نم راتخملا رايتخالا لىل عانب ةبسانملا تانوذالا اعاطع اذه كل حيتي. اهلا

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

✱ IP Address:

✱ Community String: (14/20 characters used)

Basic

Access Mode Read Only

View Name

Read Write

SNMP Admin

في. مدقتملا عضولا في و SNMP ةرادا في نوكي امدن ضرعلا مسا رايتخا رفوت في ال: **ةظحالم** فيضارتفالا رايتخا متي، لاثملا اذه

قبطي ةقطط 13. ةوطخلا

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

IP Address:

Community String: (14/20 characters used)

Basic Advanced

Access Mode: Read Only Read Write SNMP Admin

View Name:

Group Name:

Apply

Close

ليغش التلا عدب نيوكت فلم يف تادادعإال ظفحلظفح قوف رقنا (يراي تخإ). 14. ةوطخلا



حاتفملا ىلع عم تجم تفضأ حاجنب نآلا تفوس تنأ.


إدارة SNMP عم تجم ةرادإ

لوحمل يف بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لجس. 1. ةوطخلا

مدقتم ىلإ ضرعلا عضوري يغت ب مق. 2. ةوطخلا





تاعمتجملا > SNMP رتخأ. 3. ةوطخلا



رېرحت رز قوف ررقنا مټ هرېرحتل چاتحت يذلا عم تجم ل ل رايتخاله ا قناخ ددح .4 ةوطخال

Community Table

2

+  

<input checked="" type="checkbox"/>	SNMP Management Station	Community Type	Community String
<input checked="" type="checkbox"/>	fe80::200:f8ff:fe21:67cf%vlan1	Basic	Test_Community

1

قېب طت ررقناو ةبوغرملا لوقحلا رېرحت ب مق .5 ةوطخال

SNMP Management Station: fe80::200:f8ff:fe21:67cf%vlan1

Community String: Test_Community

Basic
 Advanced

Access Mode:
 Read Only
 Read Write
 SNMP Admin

View Name: Default

Group Name:

Apply Close

رقن او قلوباقم لاراي تخالال ةناخ دح، عم تخم لال لودج نم تا عم تخم لال فذل (يراي تخال). 6 ة و ط خ لال فذل قوف.

Community Table

<input checked="" type="checkbox"/>	SNMP Management Station	Community Type	Community String
<input checked="" type="checkbox"/>	fe80::200:f8ff:fe21:67cf%vlan1	Basic	Test_Community

1

ليرغش لال ادب نيوك ت فلم يف تادادع لال ظحل "ظفح قوف رونا (يراي تخال). 7 ة و ط خ لال

CBS350-8P-E-2G - switc...

كيدل لودج لال نم حاجن ب SNMP عم تخم لال فذل نال كليل ع ب جي.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل