

# طخ ذفنمك ةهجاوول VLAN ةكبش نييعة ام لوحم ىلع لوصول واصلتا

## فادهال

نم ةزهجال نكمت ييتلا ذفانملا نم ةعومجم يه (VLAN) ةيرهاظلا ةيولحملا ةقطنملا ةكبش ةكبش نع رظنلا ضغب، تننرثيإلا ةكبشلا MAC ةقبط ربع ضعبل اوضعبل لاصلتالا ىلإ تلسرا ةيظتسي وه نإ VLAN نم وضع ءانيم. (LAN) ةيولحملا ةقطنملا ءانيم نأ ل دعم طبرلك نإ VLAN نم untagged وضع ءانيم. VLAN ل نم تايطعم تملتساو نأ ل دعم طبرلك نإ VLAN نم تدح وضع ءانيم. ةقاطب VLAN نم ام ىقلىتي VLAN ل لخاد طاقن لزلع ةداع VLAN تاكبش مادختسا متي. ةقاطب VLAN ىقلىتي VLAN ل لخاد ءانيم. تانايبلل لصفنم VLAN و Voice ل فلتخم VLAN setup ساسا لاثم. لمع ةعومجمك ةياهنلا مادختسا نم ديزي امم، ضعبل اوضعبل نم تانايبلا ءاونأ نم لكل مزحلا لزلع نمضي اذهو ىصقألا دحللا ىلإ لولحملا.

ذفنم ذفنم ذفنم ذفنم ذفنم لثم صاخ بولسا يف VLAN نراق تنيع ةيظتسي تنأ لوصول واصلتا.

- ةدحمل VLAN ةكبش ىلإ طقف تانايبلا رورم ةكرح لمحي ذفنم — لوصول ذفنم ةكبشلا هذه نمو هيلإ ةنيعملا
- عيمج و VLAN تاكبش يأل تانايبلا رورم ةكرح لقن ىلع رداق ذفنم — لاصلتالا طخ ذفنم صاخ لوحم ةطساوب هيلإ لوصول نكمي ييتلا (VLANs) ةيرهاظلا ةيولحملا تاكبشلا


و، لوصول ذفنم نوكي نأ كحاتفم ىلع VLAN نراق لكشي نأ فيك تنأ يدبي نأ ةدام اذه فدهي ءانيم ةطنش.

## تباثلا جم انربلا رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- Sx250 sery | 2.2.0.66 ([ثدحألا لي زنت](#))
- Sx350 Series | 2.2.0.66 ([ثدحألا لي زنت](#))
- SG350X Series | 2.2.0.66 ([ثدحألا لي زنت](#))
- Sx550X Series | 2.2.0.66 ([ثدحألا لي زنت](#))

## ةهجاوولا تاداع


> VLAN ةرادا رتخاو بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخلا ةهجاوولا تاداع.



عمئاقلا يواسي يذلا ةهجاو لا عون نم ةهجاو رتخأ، ةهجاو لا اذادعإ لودجلا يف 2. ةوطخلما يه تارايلخا. للاق تنا يلعل رقنا م ث ةلدسنم لا

- طقف دحاو ذفنم نيوكت مزلي ناك اذا ذفنم لا رتخأ - ذفنم لا
- ةفرعم لا ذفنم لا نم ةومجم نيوكت يونت تنك اذا LAG رتخأ - اطابترالا عيمجت لAG نيوكت يف

(LAG) اطابترالا عيمجت ةومجم رايتخا متي، يلات لا لاثم لا يف: ةطحال م



ررحي ةق طوطو لدعي نا ديرت تنا رخاتم وا اعاني ملل رز رايلخا تق طوط 3. ةوطخلما

Interface Settings Table			
Filter: <i>Interface Type</i> equals to <input type="text" value="LAG"/>			
<input type="button" value="Go"/>			
	Entry No.	Interface	Interface VLAN Mode
<input checked="" type="radio"/>	1	LAG1	Access
<input type="radio"/>	2	LAG2	Access
<input type="radio"/>	3	LAG3	Access
<input type="radio"/>	4	LAG4	Access
<input type="radio"/>	5	LAG5	Access
<input type="radio"/>	6	LAG6	Access
<input type="radio"/>	7	LAG7	Access
<input type="radio"/>	8	LAG8	Access

ةقباسلا ةحفصلا يف هرايتخا مت يذلا ةهجاو لا عون رهظت ةق ثبنم ةذفان كلذ دعب رهظتس.

Interface:  Unit 1 Port GE1  LAG 1

Interface VLAN Mode:  Access  Trunk

Apply Close

نراقق ال بولسأ VLAN ال ال لثام ي نأ رز ة اذال ا ترتخأ. 4 ة واطخ ال

- ديحو VLAN نم untagged وضع نراقق ال - ذف نم
- one نم وضع زييمت وذو دحاو VLAN رثكأ ال ال نم untagged وضع نوكي نراقق ال - ةطنش or much VLANs.

Interface:  Unit 1 Port GE1  LAG 1

Interface VLAN Mode:  Access  Trunk

Apply Close

لثام ال اذهل لاصتال ا طخ راي تخأ م ت: ةطحال م

قبطي ة ققط. 5 ة واطخ ال

Interface:  Unit 1 Port GE1  LAG 1

Interface VLAN Mode:  Access  Trunk

Apply Close

" قوف رقنا. ةحجان تناك تادادع ال نأ ب ريشأ ة م ال ع م كلذ دعب ة حفص ال رهظتس. 6 ة واطخ ال "قالغ".

Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the Save icon.

Interface:  Unit 1 Port GE1  LAG 1

Interface VLAN Mode:  Access  Trunk

Apply Close

ة. ة اوال تادادع لودج ال نأ ال كع ا جرا م تيس

ريخأ ال دادع ال نم ققحتل ل هني وكتب تم ق ي ذل ا ة اوال عضو نم ققحت. 7 ة واطخ ال

### Interface Settings

Interface Settings Table

Filter: *Interface Type* equals to LAG

	Entry No.	Interface	Interface VLAN Mode
<input type="radio"/>	1	LAG1	Trunk
<input type="radio"/>	2	LAG2	Access
<input type="radio"/>	3	LAG3	Access
<input type="radio"/>	4	LAG4	Access
<input type="radio"/>	5	LAG5	Access
<input type="radio"/>	6	LAG6	Access
<input type="radio"/>	7	LAG7	Access
<input type="radio"/>	8	LAG8	Access

زمرلرلا  قوف رقنا ،مئاد لكش ب يلاحل نيوكتلا ظفحل .8 ةوطخلا

كيدل لوحمللا ىلع حاجن ب ةهجاوالب ةصاخلا VLAN ةكبش نييعت ب نألا تمق دقل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا