

ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تايئاصح| ضرع تالوحم لل ةقاطلاب ري فوتو (PoE) تنرثي 550X و 350X ةئف ةرادملا

فدهلا

ةيخيراتلا تاءاصحلاو (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب كالهتسا| ضرع كل حيتي (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب كالهتسا| طسوتم بقعت ةينكما ةهجالا و زاهلل اديفم كلذ دعو. ذفنملا و زاهلل يفاضلا تقولا ري فوتو تالدعم كلذكو هباسحو هئاطخأ حيحصتو (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا كولس صحفل ةيغلل هاجتالا اذه دصر ةلوهسل ارظن.

نكميو ةيناث 60 لك تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا كالهتسا| تاءارق ذخأ متي يلي امل تامولعملا ضرع:

- ةيناث 60 لك بسحت — ةعاس رخآ
- (ةعاس لك ةنيع) ةنيع 24 - ريخألا مويلا
- (دحاو موي لك ةنيع) تانيع 7 - يضماملا عوبسألا
- (عوبسأ لك ةنيع) ةنيع 52 - ةيضماملا ةنسللا

اما (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت كالهتسا| تامولعم ضرع كنكمي ماع لكش ب زاهج لكلا و ذفنم لكلا.

ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت تايئاصح| ضرع ةيفيكي حيضوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا ةلسلسلا نم ةرادملا تالوحم لل ةقاطلاب ري فوتو تالدعمو (PoE) تنرثي ةكبش ربع 350X و 550X.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- SG350X Series
- Sx550X Series


جماربل رادصا

- 2.2.5.68


تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تايئاصح| ضرع

زاهج لكلا تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تايئاصح| ضرع

لوحملا يفي بيولا يلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا يلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
PoE > Statistics > ذفانملا ةرادا رتخاو




عمئاقلا قوف رقنلاب ةدحول رتخأف ،سدكم ىلى يمثنى كزاهج ناك اذا 2. ةوطخل ةهجاو لاب ةصاخلا "ةدحو" ةلدسنملا




1. ةدحول راي تخا متي ،لاثملا اذه يف :ةطحال

ضرع نم اذه كنكميس .عانيم لك تبثي ريصقتلا ىلى اعانيملا تثبث تذكأت 3. ةوطخل لكك زاهجال تايئاصح



نم ةحفصلانيمت ىلى كلذ يذوي س .ثيدحتلا لدعمل راي تخا رز قوف رقنا 4. ةوطخل هتدح يذلا ينمزالا لصالا ىلى ادا نسا ثيدحتلا



ةيناث 30 راي تخا متي ،لاثملا اذه يف :ةطحال

Statistics

Interface: _____ Unit **1** Port **GE7**

Refresh Rate:

No Refresh

15 sec

30 sec

60 sec

ةيناث 60 راي تخ م تي ، لاثم ل اذه ي ف :ةظحالم

Consumption History	
Average Consumption over Last Hour:	3 Watts
Average Consumption over Last Day:	4 Watts
Average Consumption over Last Week:	0 Watts
PoE Event Counters	
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	2323
Invalid Signature Counter:	453596

راتخ م ل اذف ن م ل ل ةيل ل ات ل ا تام و ل عم ل ا ض رع م تي س :

ك ال هت س ال ا تاظ و ف ح م

- ربع ة ق ا ط ل ا ك ال هت س ا ت ا ع ا ر ق ع ي م ج ط س و ت م - ة ر ي خ ا ل ا ة ع ا س ل ل ل ا ل خ ك ال هت س ال ا ط س و ت م ة ر ي خ ا ل ا ة ع ا س ل ل ي ف (PoE) ت ن ر ث ي ة ك ب ش
- ربع ة ق ا ط ل ا ك ال هت س ا ت ا ع ا ر ق ع ي م ج ط س و ت م - ر ي خ ا ل ا م و ي ل ل ل ا ل خ ك ال هت س ال ا ط س و ت م ة ر ي خ ا ل ا م و ي ل ل ي ف (PoE) ت ن ر ث ي ة ك ب ش
- ربع ة ق ا ط ل ا ك ال هت س ا ت ا ع ا ر ق ع ي م ج ط س و ت م - ي ض ا م ل ا ع و ب س ا ل ل ل ا ل خ ك ال هت س ال ا ط س و ت م ي ض ا م ل ا ع و ب س ا ل ل ي ف (PoE) ت ن ر ث ي ة ك ب ش

PoE ث د ح ت ا د ا د ع

- ا ه ن ع ف ش ك ل ا م ت ي ت ل ا د ئ ا ز ل ا ل ي م ح ت ل ا ت ا ل ا ح د د ع - د ئ ا ز ل ا ل ي م ح ت ل ا د ا د ع
- ة ف ش ت ك م ل ا ة ر ي ص ق ل ل ا ت ا ل ا ح ل ا ن م ر ي ص ق د د ع
- ة ض و ف ر م ل ا ط و ر ش ل ل ض و ف ر م ل ا ي س ك ع ل ا د د ع ل ا ن ع ف ش ك ل ا م ت
- د ا د ع ل ا د و ج و م د ع ة ل ا ح ي ف ا ه ن ع ف ش ك ل ا م ت ي ت ل ا ت ا ل ا ح ل ا د د ع
- ا ه ن ع ف ش ك ل ا م ت ي ت ل ا ة ح ي ح ص ل ا ر ي غ ع ي ق و ت ل ا ت ا ل ا ح د د ع - ح ل ا ص ر ي غ ع ي ق و ت د ا د ع

ت ا ي ا ص ا ح ا ل ا ة ح ف ص ي ف ة ي ل ل ا ت ل ا ت ا ع ا ر ج ا ل ا ذ ي ف ن ت ن ك م ي :

- ن م ع د ب ل ل ا ن م ت ا د ا د ع ل ا ن ي ك م ت و ة ض و ر ع م ل ا ث ا د ا ح ا ل ا ت ا د ا د ع ح س م — ث ا د ا ح ا ل ا ت ا د ا د ع ح س م ر ف ص ل ل ا

PoE Event Counters	
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0

- ديوزتل تايئاصح لودج ىل كهيچوت ةداع لىل لمعي — تاهاول تايئاصح اعيمج ضرع اعيمجل هالعأ ةدراول تايئاصح اعيمج ضرعي يذلا، (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب زاهال ي ف تاهاول.

Statistics


Refresh Rate:

PoE Statistics Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Interface	Average PoE Consumption			PoE Event Counters		
		Last Hour (Watts)	Last Day (Watts)	Last Week (Watts)	Overload Counter	Short Counter	Denied Counter
<input type="radio"/>	All ports	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE1	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE2	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE3	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE4	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE5	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE6	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE7	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE8	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE9	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE10	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE11	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE12	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE13	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE14	0	0	0	0	0	0
<input type="radio"/>	GE15	0	0	0	0	0	0

- يئايئال مسرلا قي سنن تب تاداعل ضرعي — ةهاول تاطوف حمل يئايئال مسرلا ضرع اعانب هاجتال يري نأ تقولا نيتماعد ني ب ةحسفلل رز يكلسال ترثأ عي طتسي تنأ يلاتل لىل:
- ةريئال ةعاسلا
- ريئال مويلا
- يضماملا عوبسألا
- يضماملا ماعلا




ةريخأل ةعاسل راي تخإ متي ،لاثملا اذه في ةظالم

- ايودي ةضورعمل تاداعل شي دحت — شي دحت

ةقاطل ريفوت تالعدم ضرع

لوحمل في بيولا إلى ةدنتسملا ةعاسملا ةأدال إلى لوخدل ليحستب مق 1. ةوطخل ةقاطل او ءصل > تايئاصءل او ةلءال رتءاو



ةةلالتل ةقاطل ريفوت تامولعم ضرع متيس

- ةيلاال ةيمكلا — ذفانملا ةقار ريفوتو ةيلاال ةئيبلل ةقيص تنرثي ةكبش زاهال ىلع ةدوجوملا ذفانملا عيمج ىلع ةقارل ريفوتل
- ريفوتل يمكارتل اءلبل وهو — ذفانملا ةقار ريفوتو ةيمكارل ءارضخ تنرثي ةكبش زاهال ليغشت ذنم ذفانملا عيمج يف ةقارل
- ةقارل رادقم ضرع - ذفانملا يف ةقارل ريفوتل ءالءومو ءقوتم يونس رضخأ تنرثي اءانل ةميقلل هءه باسح مءي .ءاو ءوبسأ نوضغ يف زاهال ىلع اءظفح مءيس يءل ق.باسل ءوبسألال ءالء تنءح يءل ريفوتل ءالءوم ىل
- تنرثي ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ةينقء مءءل ةيلاال ةقارل ريفوتل ءالءوم (PoE) ءظوفءملا (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ةقارل نم ةيلاال ةيمكلا — (PoE) لمءء ال يءل او اءب ءلصءم (PD) ةقارل لمءء ءزهأ ىلع يءءءل ذفانملا ىلع ي.نمزل قارنل ءزيم ببسب اءيلى (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ةينقء
- ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ةينقء لمءءل ءل ءمكارءملا ةقارل ريفوتل ءالءوم (PoE) تنرثي ربع ةقارل ديوزلل ةينقء لمءءل ءل قارنل يمكارتل اءلبل وهو — (PoE) تنرثي ةكبش اءب ءلصءم (PD) لوصول قارن ىلع يءءءل ذفانملا ىلع ءظوفءملا (PoE) تنرثي ءزيم ببسب (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ةينقء اءب لمءء ال يءل او ي.نمزل قارنل
- ربع ةقارل ديوزلل ةينقء لمءءل ءل ءقوتملا ءونسلل ةقارل ريفوتل ءالءوم ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ةقارل نم ايونس ءقوتملا ةيمكلا — (PoE) تنرثي ةكبش تنرثي ةكبش ربع هر يفوت مءي يءل ءقارل رادقمو ،زاهال ليغشت ذنم (PoE) تنرثي ال يءل او اءب ءلصءم (PD) ءاناي ب ءيزو ءمظنأ ىلع يءءءل ذفانملا ىلع (PoE) قارنل ءزيم ببسب (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ةينقء اءب لمءء ق.باسل ءوبسألال ءالء ريفوتل ءالءوم ىل ءقوتملا اءه ءنءسي .ي.نمزل

Health and Power

Power Savings

Current Green Ethernet and Port Power Savings:	69% (19.73W out of 28.74W)
Cumulative Green Ethernet and Port Power Savings:	0 Watt * Hour
Projected Annual Green Ethernet and Port Power Savings:	N/A
Current PoE Power Savings:	0 Watts
Cumulative PoE Power Savings:	0 Watt * Hour
Projected Annual PoE Power Savings:	N/A

Projections are based on power savings during the last week.

ريفوتل او (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقارل ديوزلل ءايءاصءل ضرع نألا ءيلى بءي ءيءل لوءملا ىلع ءاءن ب ةقارل يف

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا