

# TANDBERG Codec を工場出荷時の設定に復元するにはどうすればよいですか。

## 内容

### [概要](#)

[TANDBERG Codec を工場出荷時の設定に復元するにはどうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40、および Cisco TelePresence System EX90 の各製品に関係しています。

**Q. TANDBERG Codecを工場出荷時のデフォルト設定に復元するにはどうすればよいのですか。**

**A.この答えは、次の製品に対して有効です。**

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

TANDBERG EX90 [英語]

初期設定へのリセットは、単一の API コマンドを実行すれば行えます。

管理者として、SSH (セキュア シェル) を使用してシステムにログインします。

1. 次の API コマンドを実行します。xCommand systemunit FactoryReset Confirm : Yes
2. これでシステムはリブートします。

この手順で、以下がリセットまたは削除されます。

- すべてのパスワード (工場出荷時状態にリセット)
- SIP や H.323 設定を含むすべての設定 (工場出荷時状態にリセット)
- ローカルの電話帳
- すべてのログ
- DHCP 情報

この手順では、ソフトウェア リリースやオプション キーは削除されません。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)