

RV110WのSSIDに対するTime of Day(ToD)アクセス

目的

RV110Wでは、管理者はセキュリティセットID(SSID)が特定の時間にネットワークにアクセスすることを許可できます。これにより、ネットワークセキュリティが向上します。この記事では、RV110WのTime of Day Access (TOD ; 時間アクセス) の設定方法について説明します。

該当するデバイス

- RV110W

手順

ステップ1:Web構成ユーティリティを使用して、[Wireless] > [Basic Settings]を選択します。[基本設定]ページが開きます。

The screenshot shows the 'Basic Settings' page. Under 'Radio', 'Enable' is checked. 'Wireless Network Mode' is 'B/G/N-Mixed'. 'Wireless Band Selection' has '20/40MHz' selected. 'Wireless Channel' is '6-2.437 GHZ'. 'AP Management VLAN' is '1'. 'U-APSD (WMM Power Save)' is unchecked. Below is the 'Wireless Table' with the following data:

<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	ON	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	OFF	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Buttons at the bottom: Edit, Edit Security Mode, Edit MAC Filtering, Time of Day Access, Save, Cancel.

ステップ2:[Wireless Table]で、[Time of Day Access]設定を編集するSSIDのチェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Time of Day Access]をクリックします。新しいページが開きます。

Time of Day Access

Add / Edit Access Point Configuration

Active Time: Enable

Start Time: Hours Minutes

Stop Time: Hours Minutes

ステップ4:[Active Time]の右側にある[Enable] チェックボックスをオンにして、特定の時間だけSSIDがネットワークにアクセスできるようにします。

ステップ5:[Start Time]の右側で、[Hours]、[Minutes]、および[AM/PM]ドロップダウンメニューを使用して、SSIDがネットワークにアクセスできる開始時刻を設定します。

ステップ6:[Stop Time]の右側で、[Hours]、[Minutes]、および[AM/PM]ドロップダウンメニューを使用して、SSIDがネットワークにアクセスできる停止時間を設定します。

ステップ7：変更を保存するには[保存]を、変更を破棄する場合は[キャンセル]を、前のページに戻る場合は[戻る]をクリックします。