

RV130およびRV130WでのダイナミックDNSの設定

目的

ダイナミックDNS (ドメインネームサービス) は、さまざまなパブリックIPアドレスを持つルータをインターネットドメイン名(example.comなど)を使用して配置できるようにするインターネットサービスです。この機能を使用するには、次のDDNSプロバイダーのアカウントを設定する必要があります。DynDNS.com、TZO.com、3322.org、またはnoip.com。

このドキュメントの目的は、RV130およびRV130WルータでダイナミックDNSを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

- RV130
- RV130W

[Software Version]

- v1.0.1.3

ダイナミックDNSの設定

ステップ1: Web設定ユーティリティにログインし、[Networking] > [Dynamic DNS] を選択します。[Dynamic DNS] ページが開きます。



The screenshot shows the 'Dynamic DNS' configuration page. At the top, there is a 'Dynamic DNS' title. Below it is a table titled 'DDNS Service Table' with the following columns: Enable, Service Name, UserName / E-mail, Password, Host / Domain Name, Internet IP Address, and Status. The table contains four rows of services: TZO.com, DynDNS.com, 3322.org, and noip.com. All 'Enable' checkboxes are currently unchecked. Below the table are 'Edit' and 'Test Configuration' buttons. At the bottom of the page are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com			XXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com			XXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org			XXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/>	No	noip.com			XXXXXXXXXX	

ステップ2: DDNSサービステーブルには、ルータで有効にできるDDNSサービスがリストされます。編集または有効化するサービスのチェックボックスをクリックします。



The screenshot shows the 'Dynamic DNS' configuration page, similar to the previous one, but with the 'noip.com' service selected. The 'Enable' checkbox for 'noip.com' is now checked, and the entire row is highlighted in green. The other services remain unchanged.

Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com			XXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com			XXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org			XXXXXXXXXX	
<input checked="" type="checkbox"/>	No	noip.com			XXXXXXXXXX	

ステップ3: [Edit] をクリックします。

Dynamic DNS

DDNS Service Table							
<input type="checkbox"/>	Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org				#####	
<input checked="" type="checkbox"/>	No	noip.com				#####	

ステップ4：有効にするサービスの[Enable] チェックボックスをオンにします。

Dynamic DNS

You must save before you can edit or delete.

DDNS Service Table							
<input type="checkbox"/>	Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org				#####	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	noip.com				#####	

注：ページの上部に、編集、追加、削除は保存するまで適用されないことを通知する通知が表示されます。設定をテストしても、変更は適用されません。

ステップ5:[UserName / E-mail] フィールドに、DDNSアカウントのユーザ名またはアカウントの作成に使用する電子メールアドレスを入力します。ここで使用するクレデンシャルのタイプは、アカウントによって異なります。

Dynamic DNS

You must save before you can edit or delete.

DDNS Service Table							
<input type="checkbox"/>	Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org				#####	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	noip.com	#####			#####	

ステップ6:[Password] フィールドに、DDNSアカウントのパスワードを入力します。

Dynamic DNS

You must save before you can edit or delete.

DDNS Service Table							
<input type="checkbox"/>	Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com				#####	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org				#####	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	noip.com	#####	password1		#####	

ステップ7:[Host / Domain Name] フィールドに、このルータにマッピングする名前に関連付けられたホスト名またはドメイン名を入力します。

Dynamic DNS

You must save before you can edit or delete.

DDNS Service Table							
<input type="checkbox"/>	Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com				192.168.1.100	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com				192.168.1.100	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org				192.168.1.100	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	noip.com		password1	testname.ddns.net	192.168.1.100	

Edit Test Configuration

Save Cancel

ステップ8:[Internet IP Address] フィールドにデバイスのIPアドレスが表示されます。Status フィールドは、DDNS更新が成功したかどうかを示します。DDNS設定をテストするには、[Test Configuration] ボタンをクリックします。テストの結果が[Status] フィールドに表示されます。

Dynamic DNS

You must save before you can edit or delete.

DDNS Service Table							
<input type="checkbox"/>	Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com				192.168.1.100	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com				192.168.1.100	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org				192.168.1.100	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	noip.com		password1	testname.ddns.net	192.168.1.100	

Edit Test Configuration

Save Cancel

ステップ9：変更を保存するには、[Save] をクリックします。

Dynamic DNS

DDNS Service Table							
<input type="checkbox"/>	Enable	Service Name	UserName / E-mail	Password	Host / Domain Name	Internet IP Address	Status
<input type="checkbox"/>	No	TZO.com				192.168.1.100	
<input type="checkbox"/>	No	DynDNS.com				192.168.1.100	
<input type="checkbox"/>	No	3322.org				192.168.1.100	
<input type="checkbox"/>	Yes	noip.com		*****	testname.ddns.net	192.168.1.100	DDNS is updated successfully

Edit Test Configuration

Save Cancel

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。