



## メディア リソース グループ リストの設定

メディア リソース グループ リストを設定するには、次のトピックを参照してください。

- 「[メディア リソース グループ リストの設定値](#)」 (P.55-1)
- 「[関連項目](#)」 (P.55-2)

### メディア リソース グループ リストの設定値

Cisco Unified Communications Manager の管理ページでは、[メディアリソース (Media Resources)] > [メディアリソースグループリスト (Media Resource Group List)] メニュー パスを使用して、メディア リソース グループ リストを設定します。

メディア リソース管理は、メディア リソース グループとメディア リソース グループ リストによる処理を包含しています。メディア リソース管理にはメディア リソースの管理機構が備わっているため、クラスタ内のすべての Cisco Unified Communications Manager がメディア リソースを共有できます。メディア リソースは、会議、トランスコーディング、メディア終端、アナウンサー、および保留音の各サービスを提供します。

メディア リソース グループ リストは、メディア リソース グループに優先順位を付けます。アプリケーションは、メディア リソース グループ リストで定義された優先順位に基づいて、使用可能なメディア リソースの中から、必要なメディア リソース、たとえば、保留音サーバを選択します。

#### メディア リソース グループ リストの設定のヒント

割り当てられているメディア リソース グループ リストから、メディア リソース グループを最初に除去しておくか、メディア リソース グループ リストを削除する場合を除いて、メディア リソース グループ リストに割り当てられているメディア リソース グループは削除できません。

#### メディア リソース グループ リストの削除のヒント

デバイス プールやデバイスに割り当てられたメディア リソース グループ リストは、削除できません。メディア リソース グループ リストに割り当てるデバイス プールやデバイスを最初に変更する必要があります。

#### GUI の使用方法

Cisco Unified Communications Manager の管理の Graphical User Interface (GUI; グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用してレコードを検索、削除、設定、またはコピーする方法については、「[Cisco Unified Communications Manager の管理アプリケーションでの操作](#)」 (P.1-13) およびそのサブセクションを参照してください。GUI の使用方法とボタンおよびアイコンの機能の詳細が説明されています。

## 設定値表

表 55-1 では、メディア リソース グループ リストの設定に使用される設定値について説明します。関連する手順の詳細については、「[関連項目](#)」(P.55-2) を参照してください。

表 55-1 メディア リソース グループ リストの設定値

| フィールド   | 説明   |
|---|--|
| <b>[メディアリソースグループリスト情報(Media Resource Group List Information)]</b> |  |
| [名前(Name)]  | これは必須フィールドで、Cisco Unified Communications Manager がメディア リソース グループ リストを識別するための固有の名前を入力します。この名前には、最長 50 文字まで指定できます。文字、数字、スペース、ダッシュ、ドット (ピリオド)、およびアンダースコアを指定できます。  |
| <b>[このリストのメディアリソースグループ(Media Resource Groups for this List)]</b>  |  |
| [使用可能なメディアリソースグループ(Available Media Resource Groups)]              | <p>メディア リソース グループ リストに対して選択可能なメディア リソース グループが表示されます。このメディア リソース グループには、すでに定義されているメディア リソース グループだけが含まれます。</p> <p>このメディア リソース グループ リストのメディア リソース グループを追加するには、一覧からメディア リソース グループを選択し、2 つのペインの間にある下矢印をクリックします。</p> <p>メディア リソース グループが追加されると、その名前は、[選択されたメディアリソースグループ(Selected Media Resource Groups)] に移動されます。</p>   |
| [選択されたメディアリソースグループ(Selected Media Resource Groups)]               | <p>メディア リソース グループ リストに対して選択されたメディア リソース グループが表示されます。メディア リソース グループ リストごとに、少なくとも 1 つのメディア リソース グループを選択する必要があります。</p> <p>メディア リソース グループを削除 (選択解除) するには、その名前を選択し、2 つのペインの間にある上矢印をクリックします。</p> <p>メディア リソース グループは優先順 (高優先順位から低優先順位へ) に表示されているため、メディア リソース グループの優先順位を変更するには、このペインの右側にある上矢印と下矢印を使用する必要があります。優先順位を変更するには、リスト内でメディア リソース グループを選択し、上矢印または下矢印を使用して、その優先順位を変更します。</p> |

## 追加情報

「[関連項目](#)」(P.55-2) を参照してください。

## 関連項目

- 「[メディア リソース グループ リストの設定](#)」(P.55-1)
- 「[メディア リソース グループ リストの設定値](#)」(P.55-1)
- 「[メディア リソース グループの設定](#)」(P.54-1)
- 『Cisco Unified Communications Manager システム ガイド』の「[メディア リソースの概要](#)」
- 『Cisco Unified Communications Manager システム ガイド』の「[メディア リソース グループおよびメディア リソース グループ リストの設定チェックリスト](#)」