

A linha do SERVIDOR na licença deve ter "this_host ANY" Error Message Troubleshoot para Nexus 7000 Series Switches

Contents

[Introduction](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introduction

Este documento descreve um problema encontrado ao tentar instalar uma licença em um switch Cisco Nexus 7000 Series e fornece uma solução para o problema.

Problema

Quando você tenta instalar uma licença em um switch Nexus 7000 Series por meio do comando **install license**, o switch retorna este erro:

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

Solução

Esse erro indica que há um problema de formatação no arquivo de licença, geralmente com caracteres de retorno de carro ausentes. Para corrigir esse problema, edite o arquivo de licença com este procedimento:

1. Abra o arquivo **.lic** com um editor de texto.
2. Copie e cole o conteúdo do arquivo em um novo arquivo de texto.
3. Certifique-se de que o texto esteja formatado de forma semelhante a esta:

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
VENDOR_STRING=
```

```
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxx \
NOTICE="
```

```
\
```

```
" SIGN=xxxxxxxx
```

Note: No software de licenciamento, as devoluções de transporte devem ser usadas depois de "ANY" e "cisco" antes do início do "INCREMENT".

4. Salve o arquivo como o tipo **all files** (codificação ANSI).
5. Copie o novo arquivo para o flash de inicialização do switch e tente instalá-lo novamente com o comando **install license**. **Note:** Com o software Nexus Operating System (NX-OS) versões 6.2 e posteriores, o switch corrigirá automaticamente a formatação do arquivo de licença antes de prosseguir com a instalação da licença quando o comando **install license** for executado com a palavra-chave opcional **format**. Para obter mais detalhes, consulte o bug da Cisco ID [CSCtq89835](#) - O arquivo de licença deve funcionar mesmo se for processado através de um MAC.