

在Cisco IP電話8800系列多平台電話上阻止匿名呼叫

目標

在Cisco IP電話8800系列多平台電話上阻止匿名呼叫，可以過濾不顯示呼叫者資訊的來電。如果啟用，此功能將自動拒絕特定呼叫。

本文旨在展示如何通過基於Web的實用程式和電話GUI在Cisco IP電話8800系列多平台上啟用匿名呼叫阻止。

適用裝置 | 韌體版本


- IP Phone 8800系列 | 11.0.1(下載[最新版本](#))

本文中引用的8800系列電話不是使用特定呼叫控制器的企業電話。如果要比較兩種不同型別的電話，請檢視[比較和對比：Cisco IP MPP電話和Cisco Unified IP電話](#)。


阻止匿名呼叫

通過基於Web的實用程式

步驟1. 登入到IP電話的基於Web的實用程式，然後按一下**Admin Login > advanced**。




步驟2. 按一下「**Voice > User**」。



步驟3. 在Supplementary Services下，從Block ANC Setting下拉選單中選擇**Yes**。

CW Setting:	Yes	▼
Block ANC Setting:	Yes	▼
Secure Call Setting:	No	▼
Auto Answer Page:	Yes	▼
Time Format:	12hr	▼
Miss Call Shortcut:	No	▼
Alert Tone Off:	No	▼
Log Missed Calls for EXT 2:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 4:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 6:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 8:	Yes	▼
Log Missed Calls for EXT 10:	Yes	▼

步驟4.按一下「Submit All Changes」。





現在，您應該已經通過基於Web的實用程式成功阻止了電話上的匿名呼叫。

通過電話GUI

步驟1.按IP電話上的Applications按鈕。



步驟2.使用導航集群按  鈕，導航至**使用者首選項**，然後按**選擇**軟鍵。



Select

步驟3.選擇**Call preferences**，然後按**Select**軟鍵。

User preferences


1 Call preferences

2 Audio preferences

3 Screen preferences

4 Attendant console preferences

Select

步驟4. 導航到 **Block anonymous call**，然後按Navigation群集右鍵將  其設定為On。

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

On

步驟5. 按Set軟鍵。

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID Off

Block anonymous call On

Set

現在，您已通過GUI在電話上啟用匿名呼叫阻止。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。